i400s Wechselstromzange

Nennstrombereich:	40-A-Bereich 0,5 A bis 40 A 400-A-Bereich 5 A bis 400 A
Grundgenauigkeit:	40-A-Bereich 2 % + 0,015 A (45 bis 400 Hz) 400-A-Bereich 2 % + 0,04 A (45 bis 400 Hz)
Phasenverschiebung:	40-A-Bereich 0,5 bis 1 A Ohne Angabe 1 A bis 5 A 4° 5 A bis 10 A 3° 10 A bis 20 A 3° 20 A bis 40 A 2° 40 A bis 400 A k.A. 400-A-Bereich 0,5 bis 1 A k.A. 1 A bis 5 A k.A. 5 A bis 10 A Ohne Angabe 10 A bis 20 A 2° 20 A bis 40 A 2° 40 A bis 400 A 1,5°
Typische Bandbreite:	40-A-Bereich 5 Hz bis 10 kHz 400-A-Bereich 5 Hz bis 10 kHz
Ausgangspegel:	40-A-Bereich 10 mV/A 400-A-Bereich 1 mV/A
Crestfaktor:	40-A-Bereich ≤ 3 400-A-Bereich ≤ 3 bis 300 A ≤ 2,5 bis 400 A
Sicherheit	CAT IV 600 V; CAT III 1.000 V
Maximal zulässige Spannung	1.000 V Wechselspannung
Gewährleistung	1 Jahr
Maximaler Leiterdurchmesser	32 mm (1,25 Zoll)
Länge des Ausgangskabels	2,5 m (8,2 ft)
BNC-Adapter	Ja
Abmessungen	150 x 70 x 30 mm
Gewicht	114 g

PB Messtechnik
BERATUNG ■ ENTWICKLUNG ■ VERTRIEB
Matthias-Claudius-Str. 3, D-86161 Augsburg
Tel. 0821/565397 Fax 0821/555941