

i1000s Wechselstromzange



Nennstrombereich	10 A 100 A 1000 A
Kontinuierlicher Strombereich	0,1 A - 10 A 0,1 A - 100 A 1 A - 1000 A
Maximaler zerstörungsfreier Strom	2000 A
Niedrigster messbarer Strom	0,1
Grundungenauigkeit	1% + 1 A (48-65 Hz) (% vom Messwert + Grundspez.)
Nutzbare Frequenz	5 Hz - 100 kHz
Ausgangspegel	100 mv/A 10 mv/A 1 mv/A
Sicherheit	CAT III, 600 V CAT IV, 300 V
Maximal zulässige Spannung	600 V AC
Mechanische und allgemeine Daten	
Gewährleistung	1 Jahr
Maximaler Leiterdurchmesser	54 mm
Länge des Ausgangskabels	1,6 m
BNC-Adapter	Ja

PB Messtechnik
BERATUNG ■ ENTWICKLUNG ■ VERTRIEB

Matthias-Claudius-Str. 3, D-86161 Augsburg
Tel. 0821/565397 Fax 0821/555941