

Stromzangenadapter (AC/DC) CT237A



Funktionen

- Zangenadapter zur Erweiterung der Wechsel- und Gleichstrombereiche von Multimetern bis 200 A AC/DC

Geräteinformationen

- Zur Kombination mit allen gängigen Multimetern, auch in Verbindung mit TRUE-RMS-Multimetern oder analogen Schreibern
- Ausgangssignal: 10 mV entspricht 1 A Messstrom
- Zangenöffnung 20 mm
- Festangeschlossene Messleitungen
- Nullpunkteinstellung

Technische Daten

Strom AC/DC	20 A, 200 A
Grundgenauigkeit	$\pm(1\% + 0,03 \text{ A})$
Ausgangsspannung	10 mV/A (20 A Messbereich); 1 mV/A (200 A Messbereich)
Frequenzbereich für Wechselstrom	50 Hz...10 kHz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III/300 V
Sicherheit	DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010
Zangenöffnung	Ø 19 mm
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6F22
Maße	ca. 55 x 220 x 30 mm
Gewicht	ca. 250 g

PB Messtechnik
BERATUNG ■ ENTWICKLUNG ■ VERTRIEB

Matthias-Claudius-Str. 3, D-86161 Augsburg
Tel. 0821/565397 Fax 0821/555941