

# Stromzangenadapter (AC/DC) CT235A



## Funktionen

- Zangenadapter zur Erweiterung der Wechsel- und Gleichstrombereiche von Multimetern bis 1000 A AC/DC

## Geräteinformationen

- Zur Kombination mit allen gängigen Multimetern, auch in Verbindung mit TRUE-RMS-Multimetern oder analogen Schreibern
- Ausgangssignal: 1 mV entspricht 1 A Messstrom
- Zangenöffnung 31 mm
- Festangeschlossene Messleitungen
- Nullpunkteinstellung

## Technische Daten

Grundgenauigkeit	$\pm(1\% + 0,5 \text{ A})$
Ausgangsspannung	1 mV/A
Frequenzbereich für Wechselstrom	50 Hz...10 kHz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III/300 V
Sicherheit	DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010
Zangenöffnung	$\varnothing 31 \text{ mm}$
Stromversorgung	1 x Batterie 9 V, IEC 6F22
Maße	ca. 55 x 220 x 30 mm
Gewicht	ca. 295 g

**PB Messtechnik**  
BERATUNG ■ ENTWICKLUNG ■ VERTRIEB

Matthias-Claudius-Str. 3, D-86161 Augsburg  
Tel. 0821/565397 Fax 0821/555941